PROVAVALVOLE

Mod. 755

LAEL
S A S
MILANO (ITALY)
VIA PANTELLERIA N 4 - **MILANO**
TELEF 391.267 - 391.268

PROVAVALVOLE MOD. 755

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Assicurarsi che il cambiatensioni di linea sia predisposto sulla tensione di rete disponibile.

2) Con « SELETTORE » in posizione spento disporre come indicato nella tabella, i seguenti comandi:
Tensione filamento;
Potenziometro « SENSIBILITA' » (0 ÷ 100);
Commutatore « SENSIBILITA' » (A o B);
Effettuare attentamente le combinazioni dei nove selettori a levetta, portandoli in corrispondenza delle posizioni indicate in tabella.

3) Innestare la valvola in prova nell'appropriato zoccolo. Quando sia presente un elettrodo uscente su cappuccio esso dovrà venire collegato, mediante l'apposito cavetto, alla boccola (situata sulla destra dello strumento) corrispondente al tipo d'elettrodo interessato.

4) Ruotare il SELETTORE sulle quattro posizioni successive per la prova di cortocircuito fra gli elettrodi.
Se la valvola non presenta cortocircuiti interni la lampada spia rimarrà spenta su tutte le posizioni, diversamente essa si accenderà su una o più posizioni (non sono da tenere in considerazione gli sprazzi di luce visibili durante la commutazione da una posizione all'altra).

5) Per determinare quali siano gli elettrodi in cortocircuito occorre lasciare il SELETTORE sulla posizione che provoca l'accensione della lampada spia. Portare quindi in posizione O, uno alla volta, i selettori a levetta che si trovano in A e riportarli nuovamente in posizione A sino a determinare quali siano quelli che provocano lo spegnimento della lampada spia. Consultare lo schema di connessione agli zoccoli tenendo presente che il numero del selettore è corrispondente al numero del piedino con numerazione secondo il codice allegato.

6) Portare il SELETTORE sulla posizione CONTROLLO FILAMENTO; l'accensione della lampada al neon ne indica la continuità.

7) La misura EFFICIENZA delle VALVOLE si effettua ruotando il SELETTORE PROVAVALVOLE in posizione EFFICIENZA VALVOLE.
In posizione EFFICIENZA DIODI RIVELATORI si controllano solo i diodi.
E' opportuno non soffermarsi a lungo su tale prova onde non danneggiare la valvola.

8) Portando il S ELETTORE in posizione ISOLAMENTO CATODO, l'indicazione dello strumento dovrà rimanere a zero per le valvole con catodo isolato.

NB. - Qualora dalla tabella delle predisposizioni non venga precisata la posizione del commutatore « SENSIBILITA' » (A o B), si intende che lo stesso sia posto in posizione B.

CONNESSIONE AGLI ZOCCOLI (VISTI DI SOTTO)

SECONDO IL CODICE EUROPEO E AMERICANO





















TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1G4	1,4	41	O	F1	A	O	A	O	F2	O	O	
1G5	2	22	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
1G6	1,4	41	O	F1	A	A	O	O	F2	O	O	I Triodo
		41	O	F1	O	O	A	A	F2	O	O	II Triodo
1H4	2	38	O	F1	A	O	A	O	F2	O	O	
1H5	1,4	60	O	F1	O	O	A	O	F2	O	O	Diodo R.
		38	O	F1	A	O	O	O	F2	O	A	Triodo
1H6	2	67	O	F1	O	A	O	O	F2	O	O	I Diodo R.
		67	O	F1	O	O	A	O	F2	O	O	II Diodo R.
		38	O	F1	A	O	O	A	F2	O	O	Triodo
1J5	2	22	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
1J6	2	29	O	F1	O	A	O	O	F2	O	O	I Triodo
		29	O	F1	O	O	A	A	F2	O	O	II Triodo
1L4	1,4	30	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
1L6	1,4	37	F1	A	A	A	A	A	F2	O	O	
1LA4	1,4	25	F1	A	A	O	O	A	O	F2	O	
1LA6	1,4	30	F1	A	A	A	A	A	O	F2	O	
1LB4	1,4	25	F1	A	A	O	O	A	O	F2	O	
1LB6	1,4	27	F1	A	A	A	A	A	A	F2	O	
1LC5	1,5	41	F1	A	A	A	O	A	O	F2	O	
1LC6	1,4	30	F1	A	A	A	A	A	O	F2	O	
1LD5	1,4	67	F1	O	O	A	O	O	O	F2	O	Diodo R.
		38	F1	A	A	O	O	A	O	F2	O	Pentodo
1LE3	1,4	41	F1	A	O	O	O	A	O	F2	O	
1LG5	1,4	38	F1	A	A	A	O	A	O	F2	O	
1LH4	1,4	67	F1	O	O	A	O	O	O	F2	O	Diodo R.
		38	F1	A	O	O	O	A	O	F2	O	Triodo
1LN5	1,4	41	F1	A	A	A	O	A	O	F2	O	
1N5	1,4	41	O	F1	A	A	O	O	F2	O	A	
1N6	1,4	67	O	F1	O	O	O	A	F2	O	O	Diodo R.
		25	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	Pentodo
1P5	1,4	41	O	F1	A	A	O	O	F2	O	A	
1Q5	1,4	22	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
1Q6	1,2	39	F1	O	A	A	O	A	O	F2	O	Pentodo
		67	F1	A	O	O	O	O	O	F2	O	Diodo
1R	1,4	41	O	F1	A	A	A	O	F2	O	A	
1R4	1,4	48	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	
1R5	1,4	30	F1	A	A	A	O	A	F2	O	O	
1S4	1,4	23	F1	A	A	A	O	O	F2	O	O	
1S5	1,4	67	F1	O	A	O	O	O	F2	O	O	Diodo R.
		38	F1	O	O	A	A	A	F2	O	O	Pentodo
1SA6	1,4	41	O	F1	A	A	O	A	F2	A	O	
1SB6	1,4	67	O	F1	O	O	A	O	F2	O	O	Diodo R.
		38	O	F1	A	A	O	O	F2	A	O	Pentodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1T	2,8	22	O	F1	A	A	O	O	F2	O	A	
1T4	1,4	41	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
1T5	1,4	25	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
1U4	1,4	57	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
1U5	1,4	67	F1	O	O	A	O	O	F2	O	O	Diodo R.
		38	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	Pentodo
1U6	1,4	40	F1	A	A	A	A	A	F2	O	O	
1V	6,3	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
1V2	0,62	A62	A	O	O	F1	F2	O	O	O	A	
1X2/A/B	1,2	A40	F1	F2	O	F1	F2	F1	O	F2	F1	A capp.
2A3	2,5	18	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
2A4	2,5	16	O	F1	A	O	A	O	F2	O	O	
2A5	2,5	23	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
2A6	2,5	57	F1	O	A	O	K	F2	O	O	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	A	K	F2	O	O	O	II Diodo R.
		26	F1	A	O	O	K	F2	O	O	A	Triodo
2A7	2,5	20	F1	A	A	A	A	K	F2	O	A	
2AF4A	6,3	14	A	A	F1	F2	K	O	O	O	O	
2B7/S	2,5	52	F1	O	O	A	O	K	F2	O	O	I Diodo R.
		52	F1	O	O	O	A	K	F2	O	O	II Diodo R.
		20	F1	A	A	O	O	K	F2	O	A	Pentodo
2BN4	2,5	20	K	A	F1	F2	A	K	A	O	O	
2C21	6,3	22	F1	K	A	O	O	O	F2	O	O	I Triodo
		22	F1	O	O	A	A	K	F2	O	O	II Triodo
2C22	6,3	23	O	F1	O	O	O	O	F2	K	A	
2CY5	6,3	15	A	K	F1	F2	A	A	K	O	O	
2D21	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
2E5	2,5	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	
2E30	6,3	20	A	A	F1	F2	A	A	O	O	O	
2S	2,5	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo
2V3	2,5	67	O	F1	O	O	O	O	F2	O	O	A capp.
2W3	2,5	23	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	
2X2A	2,5	23	F1	O	O	F2	O	O	O	O	O	A capp.
2Y2	2,5	23	F1	O	O	F2	O	O	O	O	O	A capp.
2Z2	2,5	23	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	
3A4	2,8	25	F1	A	A	A	O	O	F2	O	O	
3A5	2,8	25	F1	A	A	O	O	O	F2	O	O	I Triodo
		25	F1	O	O	O	A	A	F2	O	O	II Triodo
3A8	2,8	67	O	F1	O	O	O	O	F2	A	O	Diodo R.
		38	O	F1	O	O	A	A	F2	O	O	Triodo
		41	O	F1	A	A	O	O	F2	O	A	Pentodo
3AF4A	6,3	14	A	A	F1	F2	K	O	O	O	O	
3AL5	6,3	24	O	A	F1	F2	K	O	O	O	O	I Diodo
		24	K	O	F1	F2	O	O	A	O	O	II Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3AU6	6,3	14	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
3B5	2,8	25	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
3B7	2,8	36	F1	A	A	O	O	O	O	F2	O	I Diodo
		36	F1	O	O	O	O	A	A	F2	O	II Triodo
3BC5 - 3CE5	2,8	16	A	K	F1	F2	A	A	K	O	O	
3BN6	2,8	10	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
3BY6	3,15	22	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
3BZ6	6,3	15	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
3C5	2,8	10	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
3CB6	2,8	10	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
3CS6	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
3D6	2,8	32	F1	A	A	O	O	A	O	F2	O	
3E6	2,8	38	F1	A	A	A	O	A	O	F2	O	
3LF4	2,8	40	F1	A	A	O	O	A	O	F2	O	
3Q4	2,8	22	F1	A	A	A	O	O	F2	O	O	
3Q5	2,8	22	O	F1	A	A	A	O	F2	O	O	
3S4	2,8	25	F2	A	A	A	O	O	F2	O	O	
3V4	2,8	22	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
4AU6	6,3	14	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
4BN6	6,3	A40	K	A	F1	F2	A	O	A	O	O	
B4Q7A	6,3 V	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		16	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
4B27	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
4DT6	6,3	18	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
5AM8	4	15	K	A	A	F1	F2	A	O	O	O	Pentodo
		42	O	O	O	F1	F2	O	K	A	O	Diodo
5AN8	5	15	O	O	O	F1	F2	A	A	A	K	Pentodo
		15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
5AQ5	5	25	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
5AS4/A	5	22	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		22	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5AS8	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	A	Pentodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	O	K	O	Diodo
5AT8	4	12	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	K	F1	F2	A	A	A	A	Pentodo
5AV8	6,3	17	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	K	A	A	Pentodo
5AZ4	5	35	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		35	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5BK7	6,3	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
5BQ7/A	6,3	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5BR8/A	4	12	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	A	Pentodo
5CG8	5	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	K	F1	F2	A	A	O	A	Pentodo
5CL8	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	A	Tetrodo
5CZ5	6,3	19	A	O	A	F1	F2	A	K	O	A	
5R4	5	20	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		20	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5T4	5	38	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		38	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5T8	63	27	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		27	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		27	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	III Diodo
		25	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
5U4/G/R	5	18	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		18	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5U8	5	12	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
		10	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
5V4	5	16	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		16	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5V6	5	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
5W4	5	25	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		25	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5X3	5	34	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		34	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
5X4	5	22	O	O	A	O	O	O	F1	F2	O	I Diodo
		22	O	O	O	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo
5X8 - 6X8	6,3	15	O	A	A	F1	F2	K	O	O	O	Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
5Y3	5	28	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		28	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
5Y4	5	26	O	O	A	O	O	O	F1	F2	O	I Diodo
		26	O	O	O	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo
5Z3	5	18	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		18	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
5Z4	5	23	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		23	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
6A3	6,3	16	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
6A4	6,3	22	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
6A5	6,3	16	O	F1	A	O	A	O	F2	O	O	
6A6	6,3	20	F1	A	A	K	O	O	F2	O	O	I Triodo
		20	F1	O	O	K	A	A	F2	O	O	II Triodo
6A7	6,3	20	F1	A	A	A	A	K	F2	O	A	
6A8	6,3	20	O	F1	A	A	A	A	F2	K	A	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6AB4	6,3	14	A	O	F1	F2	O	A	K	O	O	
6AB5	6,3	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	
6AB6	6,3	15	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Triodo
		15	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	II Triodo
6AB7	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6AC5	6,3	25	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6AC6	6,3	25	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Triodo
		25	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	II Triodo
6AC7	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6AD5	6,3	25	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6AD7	6,3	16	A	F1	O	O	O	A	F2	K	O	Triodo
		23	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Pentodo
6AE5	6,3	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6AE6	6,3	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	I Triodo
		23	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	II Triodo
6AE7	6,3	23	O	F1	A	A	K	O	F2	O	O	I Triodo
		23	O	F1	A	O	O	A	F2	K	O	II Triodo
6AF4	6,3	14	A	A	F1	F2	K	O	O	O	O	
6AF5	6,3	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6AG5	6,3	18	A	O	F1	F2	A	A	K	O	O	
6AG6	6,3	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6AG7	6,3	12	A	F1	O	A	K	A	F2	A	O	
6AH4	6,3	17	A	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
6AH5	6,3	18	A	F1	O	A	O	A	F2	K	O	
6AH6	6,3	16	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
6AH7	6,3	23	A	K	A	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		23	O	O	O	K	A	A	F1	F2	O	II Triodo
6AJ4	6,3	23	A	K	A	A	A	A	F1	F2	A	
6AJ5	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
6AJ7	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6AJ8	6,3	10	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
		15	O	O	K	F1	F2	O	O	A	A	Triodo
6AK5	6,3	15	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
6AK6	6,3	25	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
6AK7	6,3	30	A	F1	O	A	K	A	F2	A	O	
6AK8	6,3	28	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
		13	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	I Diodo
		13	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	II Diodo
		13	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	III Diodo
6AL5	6,3	24	O	A	F1	F2	K	O	O	O	O	I Diodo
		24	K	O	F1	F2	O	O	A	O	O	II Diodo
6AL6	6,3	18	O	F1	O	A	A	O	F2	K	A	
6AL7	6,3	38	A	F1	A	O	O	O	F2	K	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6AM4	6,3	17	A	K	A	A	A	A	F1	F2	A	
6AM5	6,3	15	A	K	F1	F2	A	O	A	O	O	
6AM6	6,3	15	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6AM8	6,3	13	K	A	A	F1	F2	A	O	O	A	Pentodo
		18	O	O	O	F1	F2	O	K	A	O	Diodo
6AN6	6,3	30	F1	A	O	O	O	K	F2	O	O	I Diodo
		30	F1	O	A	O	O	K	F2	O	O	II Diodo
		30	F1	O	O	A	O	K	F2	O	O	III Diodo
		30	F1	O	O	O	A	K	F2	O	O	IV Diodo
6AN8	6,3	15	O	O	O	F1	F2	A	A	A	K	Pentodo
		15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
6AQ5	6,3	20	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
6AQ6	6,3	58	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		58	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		30	A	K	F1	F2	O	O	A	A	O	Triodo
6AQ7	6,3	57	O	K	A	O	O	O	F1	F2	O	I Diodo
		57	A	K	O	O	O	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		26	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	Triodo
6AR5	6,3	25	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
6AR6	6,3	18	K	O	A	O	A	F1	A	F2	O	
6AS5	6,3	18	K	A	F1	F2	O	A	A	O	O	
6AS6	6,3	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6AS7	6,3	12	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		12	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6AS8	6,3	39	A	A	K	F1	F2	O	A	O	A	Pentodo
		33	O	O	O	F1	F2	A	O	K	O	Diodo
6AT6	6,3	58	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		58	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		25	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
6AT8	6,3	17	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		14	O	O	K	F1	F2	A	A	A	A	Pentodo
6AU4	6,3	18	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
6AU5	6,3	18	A	F1	K	O	A	O	F2	A	O	
6AU6	6,3	14	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
6AU7	6,3	22	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		22	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6AU8	6,3	15	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
		15	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
6AV5	6,3	15	A	F1	K	O	A	O	F2	A	O	
6AV6	6,3	52	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		52	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		20	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
6AW4	6,3	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6AW5	6,3	23	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		23	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
6AW8	6,3	15	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		9	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
6AX4	6,3	22	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
6AX5	6,3	30	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Diodo
		30	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
6AX8	6,3	16	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		15	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
6AY8	6,3	15	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	Esodo
		18	O	O	K	F1	F2	O	O	A	A	Triodo
6AY8G	6,3	65	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	I Diodo R.
		65	O	F1	O	O	O	A	F2	K	O	II Diodo R.
		16	O	F1	A	A	O	O	F2	K	A	Tetrodo
6AZ8	6,3	17	A	A	K	F1	F2	A	O	O	O	Pentodo
		18	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
6B4G	6,3	16	O	F1	A	O	A	O	F2	O	O	
6B6G/GT	6,3	57	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		57	O	F1	O	O	A	O	F2	A	O	
		26	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	
6B7/S	6,3	58	F1	O	O	A	O	K	F2	O	O	I Diodo R.
		58	F1	O	O	O	A	K	F2	O	O	II Diodo R.
		32	F1	A	A	O	O	K	F2	O	A	Pentodo
6B8GT/G	6,3	58	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		58	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		32	O	F1	A	O	O	A	F2	K	A	Pentodo
6BA6	6,3	15	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
6BA7	6,3	15	A	A	K	F1	F2	A	A	O	A	
6BA8	6,3	18	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
6BC4	6,3	15	A	A	A	F1	F2	K	A	A	A	
6BC5	6,3	12	A	F1	K	F2	A	A	O	O	O	
6BC7	6,3	16	K	A	O	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		16	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	II Diodo
		16	O	O	O	F1	F2	O	O	A	K	III Diodo
6BC8	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6BD4A	6,3	24	K	F1	O	O	A	O	F2	O	O	
6BD6	6,3	42	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
6BE6	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BF5	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BF6	6,3	95	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		95	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		25	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6BG6	6,3	18	O	F1	K	O	A	O	F2	A	A	
6BH6	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BH8	6,3	15	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
		15	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
6BK4	6,3	15	K	F1	O	O	A	O	F2	O	O	A capp.
6BK5	6,3	15	A	O	A	F1	F2	K	A	O	O	
6BK7	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6BJ6	6,3	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BJ8G	6,3	65	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	I Diodo R.
		65	O	F1	O	O	O	A	F2	K	O	II Diodo R.
		16	O	F1	A	A	O	O	F2	K	A	Tetrodo
6BL7	6,3	16	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		16	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6BM5	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BM8	6,8	21	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		16	O	K	A	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
6BN6	6,3	10	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BN8	6,3	58	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		58	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		32	O	F1	A	O	O	A	F2	K	A	Pentodo
6BQ5	6,3	15	O	A	K	F1	F2	O	A	O	A	
6BQ6	6,3	16	O	F1	O	A	A	O	F2	K	A	A capp.
6BQ7	6,3	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6BR8	6,3	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	A	Pentodo
6BS8	6,3	18	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		18	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6BU8	6,3	18	K	A	A	F1	F2	A	A	A	A	
6BX4	6,3	23	A	O	F1	F2	O	O	K	O	O	I Diodo
		23	O	O	F1	F2	O	A	K	O	O	II Diodo
6BX6	6,3	12	K	A	O	F1	F2	O	A	A	A	
6BX7	6,3	14	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		14	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6BY5	6,3	12	K	F1	O	A	O	O	F2	O	O	I Diodo
		12	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
6BY6	6,3	21	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6BY8	6,3	18	A	A	O	F1	F2	O	A	A	K	Pentodo
		28	O	O	K	F1	F2	A	O	O	O	Diodo
6BZ6	6,3	12	A	F1	K	F2	A	A	A	O	O	
6BZ7	6,3	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Pentodo
		14	O	O	K	F1	F2	A	O	O	O	Diodo
6BZ8	6,3	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		16	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6C4	6,3	20	O	O	F1	F2	A	A	K	O	O	
6C5	6,3	20	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6C6	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
6C7	6,3	95	F1	O	O	A	O	K	F2	O	O	I Diodo R.
		95	F1	O	O	O	A	K	F2	O	O	II Diodo R.
		95	F1	A	O	O	O	K	F2	O	A	Triodo
6C8	6,3	26	O	F1	A	K	O	O	F2	O	A	I Triodo
		26	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	II Triodo
6CB5	6,3	14	A	F1	K	A	A	K	F2	A	O	A capp.
6CB6	6,3	14	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6CD6	6,3	16	O	F1	K	O	A	O	F2	A	O	
6CF6	6,3	14	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6CF8	6,3		A	O	K	F1	F2	A	O	A	O	
6CG7	6,3	30	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		30	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6CG8	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	K	O	Triodo
		15	O	O	K	F1	F2	A	A	K	A	Pentodo
6CH7	6,3	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	Triodo
6CH8	6,3	16	K	O	O	F1	F2	O	O	A	A	Triodo
		15	O	A	A	F1	F2	K	A	O	O	Pentodo
6CK4	6,3		A	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6CK6	6,3	17	A	A	K	F1	F2	O	A	O	O	
6CL6	6,3	13	K	A	A	F1	F2	A	A	O	O	
6CL8	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	A	Tetrodo
6CM6	6,3	23	A	O	A	F1	F2	A	K	O	A	
6CM7	6,3	17	A	O	O	F1	F2	O	O	A	K	I Triodo
		17	O	O	K	F1	F2	A	A	O	O	II Triodo
6CN7	6,3	18	A	O	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		18	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	II Diodo
		12	O	O	O	F1	F2	K	A	A	O	Triodo
6CS6	6,3	17	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6CS7	6,3	17	A	O	A	F1	F2	O	O	O	K	I Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6CU5	6,3	19	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
6CU6	6,3	26	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	
6CX8	6,3	19	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
6CY5	6,3	15	A	K	F1	F2	A	A	K	O	O	
6CY7	6,3	15	A	O	A	F1	F2	O	O	O	K	I Triodo
		23	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6CZ5	6,3	19	A	O	A	F1	F2	A	K	O	A	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6D6	6,3	34	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
6D7	6,3	25	F1	A	A	A	O	K	F2	O	A	
6D8GT	6,3	20	O	F1	A	A	A	A	F2	K	A	
6DA4	6,3	17	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
6DB6	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6DE6	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6DE7	6,3	16	A	A	A	F1	F2	O	O	O	K	I Triodo
		16	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6DG6	6,3	17	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6DN7	6,3	18	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		24	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6DQ6	6,3	15	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	A capp.
6DR7	6,3	15	A	A	A	F1	F2	O	O	O	K	I Triodo
			O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6DT6	6,3	18	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6E3	6,3	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6E5	6,3	38	F1	A	A	O	K	O	O	F2	O	
6E5GT	6,3	38	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6E7	6,3	25	F1	A	A	A	O	K	F2	O	A	
6E8	6,3	20	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	Triodo
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	Esodo
6EA7G/GT	6,3	18	O	F1	A	A	A	A	F2	K	A	
6EA8	6,3	15	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
			O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
6EM5	6,3	15	A	O	A	F1	F2	A	K	O	A	
6ET1	6,3	17	A	K	A	F1	F2	A	A	O	O	Eptodo
			O	O	O	F1	F2	A	O	A	K	Triodo
6F5G/GT	6,3	25	O	F1	O	A	O	O	F2	K	A	
6F6	6,3	23	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6F7	6,3	60	F1	O	O	A	A	K	F2	O	O	Triodo
		33	F1	A	A	O	O	K	F2	O	A	Pentodo
6F8G	6,3	23	O	F1	A	K	O	O	F2	O	A	I Triodo
		23	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	II Triodo
6F40	6,3	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6F60	6,3	20	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
6FX4	6,3	54	A	O	F1	F2	O	O	K	O	O	I Diodo
		54	O	O	F1	F2	O	A	K	O	O	II Diodo
6G5	6,3	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	
6G6	6,3	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6H4	6,3	25	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	
6H5	6,3	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6H6G/GT	6,3	25	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		25	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
6J4	6,3	14	O	K	F1	F2	O	A	A	O	O	
6J5	6,3	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6J6	6,3	14	A	O	F1	F2	O	A	K	O	O	I Triodo
		14	O	A	F1	F2	A	O	K	O	O	II Triodo
6J7	6,3	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6J8	6,3	20	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	Triodo
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	Esodo
6K5	6,3	25	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	
6K6	6,3	21	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6K7	6,3	22	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6K8	6,3	20	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	Triodo
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	Esodo
6L5	6,3	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6L6	6,3	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6L7	6,3	17	O	F1	A	A	A	A	F2	K	A	
6M6	6,3	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6N5	6,3	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	
6N7	6,3	23	O	F1	A	A	O	O	F2	K	O	I Triodo
		23	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	II Triodo
6NK7	6,3	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6PR/6P4	6,3	14	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
6P5	6,3	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6P7	6,3	60	O	F1	F2	O	O	A	A	K	O	Triodo
		33	O	F1	F2	A	A	O	O	K	A	Pentodo
6P8G	6,3	33	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Esodo
		60	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	Triodo
6PX6	6,3	16	O	A	A	A	A	O	F2	K	O	
6PZ8	6,3	65	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	I Diodo R.
		65	O	F1	O	O	O	A	F2	K	O	II Diodo R.
		16	O	F1	A	A	O	O	F2	K	A	Pentodo
6Q6	6,3	55	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	Diodo R.
		26	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
6Q7	6,3	55	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		55	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		26	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
6QL6	6,3	18	A	A	K	F1	F2	A	O	O	O	
6R	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6R6	6,3	32	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
6R7	6,3	95	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		95	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		20	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
6RV	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6S4	6,3	22	O	K	A	F1	F2	A	O	O	A	
6S7	6,3	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6S8	6,3	57	O	O	A	O	K	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		57	A	K	O	O	O	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		57	O	K	O	A	O	O	F1	F2	O	III Diodo R.
		26	O	K	O	O	O	A	F1	F2	A	Triodo
6SA7	6,3	18	A	F1	A	A	A	K	F2	A	O	
6SAS GT	6,3	18	A	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6SB7 Y	6,3	16	A	F1	A	A	A	K	F2	A	O	
6SC7	6,3	25	O	A	A	O	O	K	F1	F2	O	I Triodo
		25	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6SD7 GT	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6SE7 GT	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6SF5 GT	6,3	25	O	K	A	O	A	O	F1	F2	O	
6SF7	6,3	57	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	Diodo R.
		20	O	A	K	A	O	A	F1	F2	O	Pentodo
6SG7 GT	6,3	15	O	F1	K	A	O	A	F2	A	O	
6SH7	6,3	16	O	F1	K	A	O	A	F2	A	O	
6SJ7	6,3	20	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6SK7	6,3	20	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6SL7	6,3	23	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		23	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6SN7	6,3	20	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		20	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6SQ7	6,3	57	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		57	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		23	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
6SR7	6,3	95	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo
		95	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo
		25	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
6SS7	6,3	20	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
6ST7	6,3	57	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		57	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		26	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
6SU7	6,3	15	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		15	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
6SV7	6,3	22	O	A	K	A	O	A	F1	F2	O	Pentodo
		38	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	Diodo
6SZ7	6,3	55	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		55	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		26	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
6T	6,3	20	F1	O	A	A	K	F2	O	O	A	
6T4	6,3	17	A	A	F1	F2	K	A	A	O	O	
6T5	6,3	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	
676	6,3	30	O	F1	A	A	O	O	F2	K	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6T7	6,3	55	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		55	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		26	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
6T8	6,3	27	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		27	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		27	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	III Diodo
		25	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
6T24	6,3	15	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	I Triodo
		16	O	A	A	F1	F2	O	K	O	O	II Triodo
6T26	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6T27	6,3	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
6TD31 - 6TD32	6,3	28	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
		13	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		13	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		13	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	III Diodo
6TD33	6,3	A14	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	I Diodo
		70	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	II Diodo
		70	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	III Diodo
		20	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
6TD34	6,3	20	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	I Diodo
		20	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	II Diodo
		20	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	III Diodo
		18	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
6TE8	6,3	20	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	Triodo
		16	A	F1	A	A	O	O	F2	K	O	Esodo
6TE9	6,3	18	O	A	K	F1	F2	A	O	A	O	Eptodo
		25	A	O	K	F1	F2	O	A	O	O	Triodo
6TP	6,3	18	F1	O	A	A	K	F2	O	O	A	
6TP1	6,3	14	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
		13	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
6TP2	6,3	14	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
		13	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
6TP3	6,3	17	O	O	K	F1	F2	A	A	A	A	Pentodo
		20	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
6TP5	6,3	18	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
		20	O	O	K	F1	F2	O	O	A	A	Triodo
6U5	6,3	38	F1	A	A	O	K	F2	O	O	O	
6U6	6,3	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6U7	6,3	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
6U8	6,3	14	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		13	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
6V4	6,3	26	A	O	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		26	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	II Diodo
6V6	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6V7	6,3	95	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	I Diodo R.
		95	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		25	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
6W4	6,3	15	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
6W5	6,3	23	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Diodo
		23	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
6W6	6,3	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
6W7	6,3	25	O	F1	O	O	O	O	F2	K	A	
6X4	6,3	25	A	O	F1	F2	O	O	K	O	O	I Diodo
		25	O	O	F1	F2	O	A	K	O	O	II Diodo
6X5	6,3	23	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	
		23	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
6X6	6,3	14	O	F1	A	A	F1	O	F2	K	A	
6X8	6,3	15	A	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
			O	A	A	F1	F2	K	O	O	O	Triodo
6Y3	6,3	38	O	F1	O	O	O	O	F2	O	O	A capp.
6Y5	6,3	23	F1	O	A	K	O	F2	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	O	K	A	F2	O	O	O	II Diodo
6Z3	6,3	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
6Z4	6,3	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo
6Z5	12,6	23	O	F1	A	K	O	F2	O	O	O	I Diodo
		23	O	F1	O	K	A	F2	O	O	O	II Diodo
6Z7	6,3	25	O	F1	A	A	O	O	F2	K	O	I Triodo
		25	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	II Triodo
6ZY5	6,3	13	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Diodo
		13	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
7A4	6,3	23	F1	A	O	O	O	A	K	F2	O	
7A5	6,3	16	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
7A6	6,3	23	F1	K	A	O	O	O	O	F2	O	I Diodo
		23	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
7A7	6,3	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7A8	6,3	20	F1	A	A	A	A	A	K	F2	O	
7AD7	6,3	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7AF7	6,3	23	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
		23	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	II Triodo
7AG7	6,3	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7AU7	12,6	20	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		20	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
7B4	6,3	25	F1	A	O	O	O	A	K	F2	O	
7B5	6,3	25	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
7B6	6,3	12	F1	A	A	K	O	O	O	F2	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7B6LM	6,3	57	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo
		57	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
		26	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo
7B7	6,3	25	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7B8	6,3	20	F1	A	A	A	A	A	K	F2	O	
7C4	6,3	25	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	
7C5	6,3	20	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
7C6	6,3	57	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		26	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo
7C7	6,3	25	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7D7	6,3	20	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		16	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Esodo
7E5	6,3	23	A	F1	A	K	O	O	O	F2	O	
7E6	6,3	95	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		95	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		25	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo
7E7	6,3	58	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo R.
		58	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	II Diodo R.
		32	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	Pentodo
7F7	6,3	25	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
		25	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	II Triodo
7F8	6,3	14	A	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Triodo
		14	O	F1	O	O	K	A	F2	A	O	II Triodo
7G7	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7G8	6,3	18	F1	A	A	A	O	K	O	F2	O	I Triodo
		18	F1	O	A	O	A	K	A	F2	O	II Triodo
7H7	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7J17	6,3	20	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		16	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Esodo
7K7	6,3	57	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		26	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	Triodo
7L7	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7N7	6,3	20	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	I Triodo
		20	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	II Triodo
7Q7	6,3	16	F1	A	A	A	A	A	K	F2	O	
7R7	6,3	55	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	I Diodo R.
		55	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	II Diodo R.
		16	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	Pentodo
7S7	6,3	20	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		16	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Esodo
7T7	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7V7	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
7W7	6,3	16	F1	A	A	O	A	A	K	F2	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7X7	6,3	57	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	K	A	O	O	F2	O	II Diodo R.
		26	F1	A	A	K	O	O	O	F2	O	Triodo
7Y4	6,3	23	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo
		23	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
7Z4	6,3	23	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo
		23	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
8AW8	6,3	50	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		20	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
8CG7	6,3	24	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		24	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
8CX8	6,3	52	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
8T27	9	34	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
9AQ5	12,6	25	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
9AU7	9,4	20	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		20	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
9BK7	12,6	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
9CL8	9,5	23	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	A	K	A	Tetrodo
9U8	9,5	11	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		12	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
9T8	12,6	28	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
		13	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		13	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		13	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	III Diodo
9T26	9	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		16	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
9TP4	9	20	K	A	A	F1	F2	A	O	O	O	Pentodo
		42	O	O	O	F1	F2	O	A	K	A	Triodo
10	7,5	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
10 C8	10,5	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	A	K	Pentodo
10 DE7	9,7	17	A	A	A	F1	F2	O	O	O	K	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
11	1,2	32	F1	A	F2	A	O	O	O	O	O	
12	1,2	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
12 A	5	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
12 A5	12,6	23	F1	A	A	A	K	O	F2	O	O	
12 A6	12,6	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
12 A7	12,6	23	F1	O	O	K	A	O	F2	O	O	Diodo
		25	F1	A	A	O	O	K	F2	O	A	Pentodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 A8 GT	12,6	20	O	F1	A	A	A	A	F2	K	A	
12 AC6	12,6	20	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
12 AD6	12,6	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 AE6	12,6	21	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
		55	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		55	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
12 AF6	12,6	17	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
12 AH7	12,6	30	A	K	A	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		30	O	O	O	K	A	A	F1	F2	O	II Triodo
12 AH8	12.6		A	A	K	F1	F2	A	O	O	O	Eptodo
			O	O	K	F1	F2	O	A	A	O	Triodo
12 AJ6	12,6	21	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
		35	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		65	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
12 AJ8	12,6	11	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
		15	O	O	K	F1	F2	O	O	A	A	Triodo
12 AL5	12,6	24	K	O	F1	F2	O	O	A	O	O	I Diodo
		24	O	A	F1	F2	K	O	O	O	O	II Diodo
12 AQ5	12,6	25	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 AT6	12,6	58	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		58	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		25	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
12 AT7	12,6	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 AU6	12,6	16	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
12 AU7	12,6	20	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		20	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 AU8	12,6	15	O	O	O	F1	F2	K	A	A	A	Pentodo
		15	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
12 AV5	12,6		A	F1	K	O	A	O	F2	A	O	
12 AV6	12,6	52	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		52	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		20	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
12 AV7	12,6	27	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		27	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 AW6	12,6	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 AX7	12,6	25	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		25	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 AY7	12,6	25	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		25	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 AZ7	12,6	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		16	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 B4A	12,6	14	K	A	O	F1	F2	O	A	O	A	
12 B6M	12,6	11	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	Tr. A in testa
		25	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 B7	12,6	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
12 B8	12,6	60	O	F1	O	O	A	K	F2	A	O	Triodo
		33	K	F1	A	A	O	O	F2	O	A	Pentodo
12 BA6	12,6	20	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
12 BA7	12,6	17	A	A	K	F1	F2	A	A	O	A	
12 BD6	12,6	26	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
12 BE6	12,6	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 BF6	12,6	38	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
		35	A	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo
		35	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo
12 BH7	12,6	15	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 BK5	12,6	17	A	O	A	F1	F2	K	A	A	O	
12 BQ6	12,6	16	O	F1	O	A	A	O	F2	K	A	
12 BR7	12,6	16	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
			O	O	O	F1	F2	A	O	K	O	I Diodo
			O	O	O	F1	F2	O	A	K	O	II Diodo
12 BZ7	12,6	19	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
			O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
12 BY7	12,6	14	K	A	A	F1	F2	O	A	A	O	
12 C8GT	12,6	52	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		52	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		18	O	F1	A	O	O	A	F2	K	A	Pentodo
12 CA5	12,6	17	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 D4	12,6	17	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
12 DQ6	12,6	16	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	A capp.
12 DT1	12,6	52	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
		28	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo
		28	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo
12 DT2	12,6	23	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
		10	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	I Diodo R.
			O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	II Diodo R.
12 EA7	12,6	18	O	F1	A	A	A	A	F2	K	A	
12 ET1	12,6	15	O	O	O	F1	F2	A	O	A	K	Triodo
		15	A	K	A	F1	F2	A	A	O	O	Eptodo
12 F5	12,6	25	O	F1	O	A	O	O	F2	K	A	
12 F8	12,6	25	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	I Diodo R.
		25	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	II Diodo R.
		22	O	A	A	F1	F2	O	K	A	A	Pentodo
12 H6	12,6	25	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	I Diodo
		25	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	II Diodo
12J5	12,6	23	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
12J7	12,6	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
12 K5	12,6	16	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 K7G/GT	12,6	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 K8	12,6	20	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	**Triodo**
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	Esodo
12 L6	12,6	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
12 L8	12,6	25	O	K	A	A	A	F1	F2	O	O	I Pentodo
		25	A	K	O	O	A	F1	F2	A	O	II Pentodo
12 NK7	12,6	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
12 Q7G/GT	12,6	55	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		55	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		26	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
12 R5	12,6	18	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
12 SA7	12,6	18	A	F1	A	A	A	K	F2	A	O	
12 SA7G/GT	12,6	18	O	F1	A	A	A	K	F2	A	O	
12 SC7	12,6	25	O	A	A	O	O	K	F1	F2	O	I Triodo
		25	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
12 SF5 GT	12,6	25	O	K	A	O	A	O	F1	F2	O	
12 SF7	12,6	57	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	Diodo R.
		20	O	A	K	A	O	A	F1	F2	O	Pentodo
12 SG7	12,6	15	O	F1	K	A	O	A	F2	A	O	
12 SH7 GT	12,6	16	O	F1	K	A	O	A	F2	A	O	
12 SJ7	12,6	20	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
12 SK7G/GT	12,6	20	O	F1	A	O	K	A	F2	A	O	
12 SL7	12,6	23	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		23	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
12 SQ7G/GT	12,6	57	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		57	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		23	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
12 SR7	12,6	95	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		95	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		25	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
12 ST7	12,6	57	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		57	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		26	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
12 SW7	12,6	95	O	O	K	A	O	O	F1	F2	O	I Diodo R.
		95	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	II Diodo R.
		25	O	A	K	O	O	A	F1	F2	O	Triodo
12 SX7	12,6	20	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		20	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
12 SY7	12,6	18	A	F1	A	A	A	K	F2	A	O	
12 TE8GT	12,6	17	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	Triodo
		14	A	F1	A	A	O	O	F2	K	A	Esodo
12 TE9	12,6	12	O	A	K	F1	F2	A	A	A	O	Esodo
		30	A	O	K	F1	F2	O	A	O	O	Triodo
12 X4	12,6	18	A	O	F1	F2	O	O	K	O	O	I Diodo
		18	O	O	F1	F2	O	A	K	O	O	II Diodo
12 W6	12,6	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
12 Z3	12,6	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12 Z 5	12,6	23	F1	A	K	O	O	O	F2	O	O	I Diodo
		23	F1	O	K	O	O	A	F2	O	O	II Diodo
13	5	25	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		25	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
14 A 4	12,6	23	F1	A	O	O	O	A	K	F2	O	
14 A5	12,6	25	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
14 A7	12,6	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
14 AF7	12,6	23	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
			F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	II Triodo
14 B6	12,6	57	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		26	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo
14 B8	12,6	20	F1	A	A	A	A	A	K	F2	O	
14 C5	12,6	20	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
14 C7	12,6	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
14 E6	12,6	95	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		95	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		25	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo
14 E7	12,6	58	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo R.
		58	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	II Diodo R.
		32	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	Pentodo
14 F7	12,6	25	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
		25	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	II Triodo
14 F8	12,6	8	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Triodo
		8	O	F1	O	O	K	A	F2	A	O	II Triodo
14 H7	12,6	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
14 J7	12,6	20	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		16	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Eptodo
14 N7	12,6	20	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	I Triodo
		20	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	II Triodo
14 Q7	12,6	18	F1	A	A	A	A	A	K	F2	O	
14 R7	12,6	57	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	II Diodo R.
		16	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	Pentodo
14 S7	12,6	20	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		16	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Eptodo
14 W7	12,6	16	F1	A	A	O	A	A	K	F2	O	
14 Y4	12,6	23	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo
		23	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
14 V7	12,6	20	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
14 Z3	14	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
15	2	32	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
16 B	6,3	25	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	
17 AX4	16,8	20	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
17 DQ6	16,8	15	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	A capp.

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	14	23	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
19	2	29	F1	A	A	O	O	F2	O	O	O	I Triodo
		29	F1	O	O	A	A	F2	O	O	O	II Triodo
19 AU4	18,9	20	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
19 BG6	18,9	19	O	F1	K	O	A	O	F2	A	O	A capp.
19 T8	18,9	12	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		12	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		12	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	III Diodo
		22	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
20	2,8	15	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
22	2,8	22	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
22 AC	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
24/A/S	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
25 A6G/GT	25	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
25 ATG/GT	25	57	K	F1	O	O	O	A	F2	O	O	Diodo R.
		25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Pentodo
25 AV5	25	18	A	F1	K	O	A	O	F2	A	O	
25 AX4	25	26	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
25 B5	25	18	F1	O	A	A	K	F2	O	O	O	I Triodo
		18	F1	A	O	O	K	F2	O	O	O	II Triodo
25 B6	25	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
25 B8 GT	25	60	O	F1	O	O	A	K	F2	A	O	Triodo
		33	K	F1	A	A	O	O	F2	O	A	Pentodo
25 BQ6	25	12	O	F1	O	A	A	O	F2	K	O	
25 C6	25	14	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
25 CA5	25	18	K	A	F1	F2	A	A	A	O	O	
25 CD6	25	16	O	F1	K	O	A	O	F2	A	O	
25 D8 GT	25	55	K	F1	O	O	O	O	F2	A	O	Diodo R.
		26	K	F1	O	O	A	A	F2	O	O	Triodo
		20	K	F1	A	A	O	O	F2	O	A	Pentodo
25 DN6	25	16	O	F1	K	O	A	O	F2	A	O	A capp.
25 L6	25	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
25 S	2	60	F1	O	O	A	O	F2	O	O	O	I Diodo R.
		60	F1	O	A	O	O	F2	O	O	O	II Diodo R.
		32	F1	A	O	O	A	F2	O	O	O	Triodo
25 U4	26	14	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
25 W4	25	14	O	O	K	O	A	O	F1	F2	O	
25 X6G/GT	25	21	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		21	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
25 Y4	25	16	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
25 Y5	25	16	F1	A	K	O	O	F2	O	O	O	I Diodo
		16	F1	O	O	K	A	F2	O	O	O	II Diodo
25 Z3	25	16	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
25 Z4	25	16	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 Z5	25	16	F1	A	K	O	O	F2	O	O	O	I Diodo
		16	F1	O	O	K	A	F2	O	O	O	II Diodo
25 Z6	25	16	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		16	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
2 6A6	25	16	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
26 A7	25	16	O	K	A	A	A	F1	F2	O	O	I Tetrodo
		16	A	K	O	O	A	F1	F2	A	O	II Tetrodo
26 C6	25	75	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		75	A	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		25	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
26 D6	25	16	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
27 S/HM	2,5	23	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	
28 D7	30	15	F1	A	A	A	O	K	O	F2	O	I Tetrodo
		15	F1	O	A	O	A	K	A	F2	O	II Tetrodo
28 Z5	30	15	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo
		15	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
30	2	38	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
31	2	29	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
32	2	44	F1	A	A	F2	O	O	O	O	A	
32 L7 GT	30	30	K	F1	O	O	O	A	F2	O	O	Diodo R.
		21	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Tetrodo
33	2	41	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
34	2	38	F1	A	A	F2	O	O	O	O	A	
35/S	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
35 A5	35	16	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
35 AL5	35	16	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
35 B5	35	18	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
35 C5	35	18	K	A	F1	F2	O	A	A	O	O	
35 F4	35	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
35 F6	35	18	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
35 L6G/GT	35	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
35 QL6	35	15	A	A	K	F1	F2	A	O	O	O	
35 SX4	35	14	O	O	F1	F2	A	O	F1	O	O	
35 W4	35	16	O	O	F1	F2	A	O	K	O	O	
35 X4	35	13	O	O	F1	F2	A	O	K	O	O	
35 Y4	35	14	F1	A	O	O	O	O	K	F2	O	
35 Z3	35	14	F1	A	O	O	O	O	K	F2	O	
35 Z4	35	14	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
35 Z5 GT	35	14	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
35 Z6	35	14	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		14	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
36	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
37 A	6,3	34	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38 A	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
39 A	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
40	5	12	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
40 Z5	45	14	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
41	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
42	6,3	20	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
43	25	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
44	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
45 A	2,5	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
45 Z3	45	23	F1	A	O	K	O	O	F2	O	O	
45 Z5 GT	45	14	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
46	2,5	30	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
47	2,5	23	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
48	30	22	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
49	2	34	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
50	7,5	34	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
50 A5	50	16	F1	A	A	O	O	A	K	F2	O	
50 B5	50	16	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
50 C5	50	16	K	A	F1	F2	O	A	A	O	O	
50 C6	50	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
50 L6	50	13	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
50 R4	50	24	O	A	O	F1	F2	O	O	O	K	I Diodo
		24	O	O	O	F1	F2	O	A	O	K	II Diodo
50 RP1	50	18	O	A	O	F1	F2	O	O	K	A	Diodo
		A90	K	O	A	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
50 X6	50	21	F1	K	A	O	O	O	O	F2	O	
		21	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	
50 Y6 GT/G	50	16	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		16	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
50 Y7	45	21	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		21	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
50 Z6	50	21	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		21	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
50 Z7	50	23	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		23	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
51 S	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
53	2,5	21	F1	A	A	K	O	O	F2	O	O	I Triodo
		21	F1	O	O	K	A	A	F2	O	O	II Triodo
55 S	2,5	95	F1	O	A	O	K	F2	O	O	O	I Diodo R.
		95	F1	O	O	A	K	F2	O	O	O	II Diodo R.
		25	F1	A	O	O	K	F2	O	O	A	Triodo
56 S	2,5	23	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	
56 AS	6,3	23	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57 S	2,5	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
57 AS	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
58 S	2,5	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
58 AS	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
58 TF1	58	25	A	K	A	F1	F2	O	A	O	O	Tetrodo
			O	K	O	F1	F2	A	A	O	A	Tetrodo
			O	K	O	F1	F2	O	O	A	O	G. capp.
59	2,5	23	F1	A	A	A	A	K	F2	O	O	
59 B	2,5	23	F1	A	A	A	A	O	F2	O	O	
64/A	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
65/A	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	
68/A	6,3	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
70 AT GT	70	23	K	F1	O	O	O	A	F2	O	O	Diodo
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Tetrodo
70 LT	70	23	K	F1	O	O	O	O	F2	A	O	Diodo
		16	O	F1	A	A	A	K	F2	O	O	Tetrodo
71/A/B	5	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
75/S	6,3	57	F1	O	A	O	K	F2	O	O	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	A	K	F2	O	O	O	II Diodo R.
		26	F1	A	O	O	K	F2	O	O	A	Triodo
76	6,3	23	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	
77	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
78	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
79	6,3	20	F1	A	A	K	O	F2	O	O	O	I Triodo
		20	F1	O	O	K	A	F2	O	O	A	II Triodo
80/M	5	27	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		27	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
81/M	7,5	52	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	
82/V	2,5	18	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		18	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
83	5	15	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		15	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
83 V	5	15	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		15	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
84	6,3	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo
85/AS	6,3	95	F1	O	A	O	K	F2	O	O	O	I Diodo
		95	F1	O	O	A	K	F2	O	O	O	II Diodo
		25	A	A	O	O	K	F2	O	O	A	Triodo
88	5	25	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		25	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
89	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
95	2,5	23	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
96	6,3	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
98	6,3	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
112 A	5	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
117 L7 GT	117	23	K	F1	O	O	O	A	F2	O	O	Diodo
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Pentodo
117 M7	117	23	K	F1	O	O	O	A	F2	O	O	Diodo
		16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	Pentodo
117 N7	117	16	O	F1	A	A	A	K	F2	O	O	
117 P7	117	16	O	F1	A	A	A	K	F2	O	O	
117 Z3	117	14	O	O	F1	F2	A	K	O	O	O	
117 Z4 GT	117	14	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	
117 Z6 GT	117	15	O	F1	A	K	O	O	F2	O	O	I Diodo
		15	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
182 B	5		F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
183	5	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
210 T	75	32	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
224	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
235	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
247	2,5	23	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
485	2,8	23	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	
551	2,5	25	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
585	7,5	34	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
586	7,5	34	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
807	6,3	18	F1	A	A	K	F2	O	O	O	A	
866 A	2,5	30	F1	O	O	F2	O	O	O	O	O	A capp.
950	2	41	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
1201	6,3	23	A	F1	A	K	O	O	O	F2	O	
1203	6,3	14	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	
1221	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
1223	6,3	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
1229	2	44	F1	A	A	F2	O	O	O	O	A	
1231	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
1232	6,3	16	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
1275	5	18	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		18	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
1276	4	16	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
1291	2,8	36	F1	A	A	O	O	O	O	F2	O	I Triodo
		36	F1	O	O	O	O	A	A	F2	O	II Triodo
1294	1,4	48	F1	O	O	A	A	O	K	F2	O	
1299	2,8	32	F1	A	A	O	O	A	O	F2	O	
1603/T	6,3	25	F1	A	A	A	K	F2	O	O	A	
1610	2,5	23	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1611	6,3	23	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1612	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
1613	6,3	23	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1614	6,3	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1619	2,5	18	O	F1	A	A	A	O	F2	A	O	
1620	6,3	25	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
1621	6,3	23	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1622	6,3	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1625	12,6	18	F1	O	A	A	O	K	F2	O	A	
1626	12,6	25	O	F1	A	O	A	O	F2	K	O	
1629	12,6	A100	O	F1	A	A	F1	O	F2	K	O	
1631	12,6	18	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1632	12,6	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
1633	25	20	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		20	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
1634	12,6	25	O	A	A	O	O	K	F1	F2	O	I Triodo
		25	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
1635	6,3	23	O	F1	A	A	O	O	F2	K	O	I Triodo
		23	O	F1	O	O	A	A	F2	K	O	II Triodo
1642	6,3	22	F1	K	A	O	O	O	F2	O	A	I Triodo
		22	F1	O	O	A	A	K	F2	O	O	II Triodo
1644	12,6	25	O	K	A	A	A	F1	F2	O	O	I Pentodo
		25	A	K	O	O	A	F1	F2	A	O	II Pentodo
1851 GT	6,3	16	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
1852	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
1853	6,3	16	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
2050	6,3	16	O	F1	A	O	A	A	F2	K	O	
2051	6,3	16	O	F1	A	O	A	A	F2	K	O	
5679	6,3		F1	K	A	O	O	O	O	F2	O	I Diodo
			F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
5691	6,3	25	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		25	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
5692	6,3	20	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		20	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
5693	6,3	20	O	F1	A	A	K	A	F2	A	O	
9001	6,3	20	A	O	F1	F2	A	A	K	O	O	
9002	6,3	20	A	K	F1	F2	O	A	K	O	O	
9003	6,3	20	A	O	F1	F2	A	A	K	O	O	
9004	6,3	20	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
9005	3,5	20	F1	K	A	F2	O	O	O	O	O	
9006	6,3	44	A	K	F1	F2	A	O	K	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AD	6,3	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
AF	2,5	18	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		18	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
AG	5	13	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		13	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
AX	5	52	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
D1	5	25	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		25	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
DE1	2,5	23	F1	A	A	K	F2	O	O	O	O	
G84	2,5	23	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	
H	5	52	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
HZ50	12,6	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
KR1	6,3	23	F1	A	K	F2	O	O	O	O	O	
KR5	6,3	25	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
KR25	2,5	23	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
KR28	6,3	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo
LA	6,3	25	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
PS61	6,3	23	F1	A	O	K	F2	O	O	O	O	I Diodo
		23	F1	O	A	K	F2	O	O	O	O	II Diodo
PZ	2,5	23	F1	A	A	A	F2	O	O	O	O	
PZH	2,5	23	F1	A	A	A	K	F2	O	O	O	
RE1	5	25	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	I Diodo
		25	F1	O	A	F2	O	O	O	O	O	II Diodo
RE2	7,5	52	F1	A	O	F2	O	O	O	O	O	
SO2	7,5	34	F1	A	A	F2	O	O	O	O	O	
XXB	1,4	28	F1	O	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
		28	F1	O	O	O	A	A	O	F2	O	II Triodo
XXD	12,6	25	F1	K	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
		25	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	II Triodo
XXFM	6,3	57	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	I Diodo R.
		57	F1	O	O	K	A	O	O	F2	O	II Diodo R.
		26	F1	A	A	K	O	O	O	F2	O	Triodo
XXL	6,3	85	F1	A	O	O	O	A	K	F2	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A 409	4	45	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 410	4	85	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 414	4	48	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 415	4	43	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 425	4	35	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 435	4	45	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 441/N	4	38	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
A 442	4	59	A	F1	F2	A	O	O	O	O	A	
AB1 - WE31	4	50	A	F1	F2	O	K	O	O	O	O	I Diodo
		50	O	F1	F2	O	K	O	O	O	A	II Diodo
AB2	4	25	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		25	A	F1	F2	K	O	O	O	O	O	II Diodo
ABC1 - WE37	4	35	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		35	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		23	O	F1	F2	K	O	O	O	A	A	Triodo
ABL1 - WE41	4	48	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		48	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		15	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	Pentodo
AC2 - WE39	4	16	A	F1	F2	K	O	O	O	A	A	
ACH1 - WE22/40	4	29	F1	K	O	A	A	O	F2	C	O	Triodo
		14	F1	K	A	O	O	A	F2	O	A	Esodo
AD1 - 6B4	4	14	O	F1	F2	O	O	A	O	A	O	
AF2 - WE25	4	18	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
AF3 - WE33	4	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
AF7 - WE34	4	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
AH1 - WE21	4	20	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
AK1	4	18	F1	K	A	A	A	A	F2	O	A	
AK2 - WE32	4	18	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
AL1	4	22	O	F1	F2	O	O	A	A	A	O	
AL2	4	22	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
AL3	4	25	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
AL4 - WE38	4	15	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
AL5 - WE42	4	12	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
AM1	4	13	O	F1	F2	K	O	A	O	A	O	
AM2	4	13	O	F1	F2	K	A	A	O	A	O	
AX1	4	29	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		29	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	II Diodo
AX50	4	29	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		29	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	II Diodo
AZ1	4	33	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		33	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo
AZ2	4	23	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		23	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AZ4 - WE56	4	25	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		25	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo
AZ11	4	28	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		28	O	F1	F2	O	O	A	O	O	O	II Diodo
AZ12	4	23	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		23	O	F1	F2	O	O	A	O	O	O	II Diodo
AZ31	4	33	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		33	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
AZ41	4	35	O	A	O	O	O	O	F1	F2	O	I Diodo
		35	O	O	O	O	O	A	F1	F2	O	II Diodo
AZ50	4	28	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		28	F1	F2	A	O	O	O	O	O	O	II Diodo
B 405	4	35	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
B 406	4	35	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
B 409	4	38	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
B 424	4	43	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
B 438	4	45	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
B 442	4	47	A	F1	F2	A	O	O	O	O	A	
B 443	4	25	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
B 453	5	26	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
C 243 N	2	33	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
C 234	4	33	F1	A	F2	A	A	O	O	O	O	
C 405	4	22	F1	A	F2	A	O	O	O	O	O	
C 406	4	50	F1	A	F2	A	O	O	O	O	O	
C 433	4	34	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
CBC 1	12,6	35	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		25	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		23	O	F1	F2	K	O	O	O	A	O	Triodo
CBL 1	45	46	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		46	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo
		16	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	A capp.
CBL 6	45	60	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		60	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo
		17	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	A capp.
CC 2	12,6	16	O	F1	F2	K	O	O	O	A	A	
CF 1	12,6	16	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
CF 2	12,6	16	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
CF 3	12,6	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
CF 7	12,6	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
CF 50	30	22	K	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
CK 1	12,6	18	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
CL 1	12,6	20	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
CL 2	25	22	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CL 4	35	16	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
CL 6	35	14	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
CY 1	20	16	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	
DA 90	1,4	95	F1	A	K	O	O	A	F2	O	O	
DAC 21	1,4	38	F1	O	A	O	O	O	O	F2	A	Triodo
		67	F1	O	O	O	O	A	O	F2	O	Diodo R.
DAC 25	1,2	38	F1	A	A	O	O	O	O	F2	O	Triodo
		67	F1	O	O	O	O	A	O	F2	O	Diodo
DAF 11	1,2	38	A	F1	F2	O	O	A	A	O	O	Pentodo
		50	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	Diodo R.
DAF 40	1,4	60	F1	O	A	O	O	O	O	F2	O	Diodo R.
		30	F1	A	O	O	A	A	O	F2	O	Pentodo
DAF 41	1,4	52	F1	O	A	O	O	O	O	F2	O	Diodo R.
		25	F1	A	O	O	A	A	O	F2	O	Pentodo
DAF 91 - 1S5	1,4	67	F1	O	A	O	O	O	F2	O	O	Diodo
		38	F1	O	O	A	A	A	F2	O	O	Pentodo
DAF 96	1,4	70	F1	O	A	O	O	O	F2	O	O	Diodo
		40	F1	O	O	A	A	A	F2	O	O	Pentodo
DBC 21	1,4	58	F1	O	O	O	A	O	O	F2	O	I Diodo
		58	F1	O	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
		32	F1	O	A	O	O	O	O	F2	A	Triodo
DC 25	1,2	25	F1	A	O	O	O	A	O	F2	O	
DC 80	1,2	23	A	O	F1	F2	O	O	O	A	O	
DC 90	1,4	30	F1	A	A	O	A	A	F2	O	O	
DC 96	1,4	45	F1	A	A	O	A	A	F2	O	O	
DCC 90	2,8	22	F1	A	A	O	O	O	F2	O	O	I Triodo
		22	F1	O	O	O	A	A	F2	O	O	II Triodo
DCH 11	1,2	27	A	F1	F2	O	O	A	A	O	O	Eptodo
		27	O	F1	F2	A	A	O	O	O	O	Triodo
DCH 25	1,2	21	F1	A	O	A	A	A	O	F2	O	Esodo
		25	F1	O	O	O	A	A	O	F2	O	Triodo
DDD 25	1,2	22	F1	O	A	A	O	O	O	F2	O	I Triodo
		22	F1	O	O	O	A	A	O	F2	O	II Triodo
DF 11	1,2	32	O	F1	F2	O	A	A	A	O	O	
DF 21	1,4	25	F1	O	A	A	O	A	O	F2	A	
DF 22	1,4	25	F1	O	A	A	O	A	O	F2	A	
DF 25	1,2	28	F1	A	A	O	A	A	O	F2	O	
DF 67	0,65	A30	A	A	F1	A	F2	O	O	O	O	
DF 91 - 1T 4	1,4	25	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
DF 92	1,4	30	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
DF 96	1,4	28	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
DF 97	1,4	24	F1	A	A	A	O	A	F2	O	O	
DF 651	0,625	A75	A	A	F1	A	F2	O	O	O	O	
DF 906	1,4	22	F1	A	A	F2	O	A	F2	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DK 21	1,4	20	F1	O	A	A	A	O	A	F2	A	
DK 40	1,4	20	F1	A	A	A	A	A	O	F2	O	
DK 91	1,4	30	F1	A	A	A	O	A	F2	O	O	
DL 11	1,2	28	O	F1	F2	O	A	A	A	O	O	
DL 21	1,4	23	F1	O	A	A	A	O	O	F2	O	
DL 41	1,4	23	F1	A	O	O	A	A	O	F2	O	
DL 66	1,25	A18	A	A	F1	A	F2	O	O	O	O	
DL 67	1,2	A14	A	A	F1	A	F2	O	O	O	O	
DL 92	2,8	25	F1	A	A	A	O	O	F2	O	O	
DL 93	2,8	22	F1	A	A	A	O	O	F2	O	O	
DL 94	1,4	22	F1	A	A	O	F2	A	F2	O	O	
DL 95	2,8	23	F1	A	A	A	O	O	F2	O	O	
DL 96	2,8	24	F1	A	A	O	O	A	F2	O	O	
DL 650 - DL 651	1,25		A	A	F1	A	F2	O	O	O	O	
DLL 21	2,8	22 22	O O	A O	A O	A A	O A	O A	F1 F1	F2 F2	O O	I Pentodo II Pentodo
DM 70	1,4	0	F1	O	O	F1	F2	O	O	A	O	
DY 86	1,4	A44	F1	F2	O	F1	F2	F1	O	F2	F1	A. in testa
E 80 CC	6,3	A10 A 9	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K.	O O	I Triodo II Triodo
E 80 CF	6,3	15 13	A O	O A	O A	F1 F1	F2 F2	O A	O A	K K	A O	Triodo Pentodo
E 80 F	6,3	14	A	O	K	F1	F2	A	O	A	A	
E 81 L	6,3	15	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
E 83 F	6,3	14	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	
E 88 CC	6,3	15 15	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O O	I Triodo II Triodo
E 90 CC	6,3	15 15	A O	O A	F1 F1	F2 F2	O A	A O	K K	O O	O O	I Triodo II Triodo
E 90 F	6,3	15	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
E 91 H	6,3	17	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
E 92 CC	6,3	15 15	A O	O A	F1 F1	F2 F2	O A	A O	K K	O O	O O	I Triodo II Triodo
E 406 N	4	23	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
E 408 N	4	25	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
E 409	4	26	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
E 414	4	40	F1	A	F2	A	O	O	O	O	O	
E 424N - WE30	4	14	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
E 428	4	14	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
E 438	4	16	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E 442/S	4	32	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
E 443 H	4	23	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
E 443 N	4	26	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
E 444	4	35	F1	K	A	O	O	O	F2	O	O	Diodo R.
		25	F1	K	O	O	A	A	F2	O	A	Tetrodo
E 444 S	4	38	O	F1	F2	O	K	O	O	O	A	Diodo R.
		30	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	Triodo
E 445	4	32	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
E 446	4	20	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
E 449	4	18	F1	K	A	A	A	A	F2	O	A	
E 452 T	4	26	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
E 455	4	20	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
E 462	4	18	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
E 499	4	22	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
EA 40	6,3	47	F1	O	O	A	O	O	K	F2	O	
EAA 11	6,3	17	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		17	O	F1	F2	O	O	A	K	O	O	II Diodo
EAA 91	6,3	24	O	A	F1	F2	K	O	O	O	O	I Diodo
		24	K	O	F1	F2	O	O	A	O	O	II Diodo
EAB 1	6,3	25	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		25	O	F1	F2	K	O	O	A	O	O	II Diodo R.
EABC 80	6,3	22	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
		60	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	I Diodo
		11	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		11	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	III Diodo
EAF 42	6,3	18	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Pentodo
		28	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	Diodo
EB 4	6,3	50	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		50	O	F1	F2	O	O	O	A	K	O	II Anodo
EB 11	6,3	50	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Triodo
		50	O	F1	F2	O	O	A	K	O	O	II Triodo
EB 40	6,3	60	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	I Diodo R.
		60	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	II Diodo R.
EB 41	6,3	50	F1	O	K	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		50	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
EB 91	6,3	14	O	A	F1	F2	K	O	O	O	O	I Diodo
		14	K	O	F1	F2	O	O	A	O	O	II Diodo
EBC 3 - UE 11	6,3	50	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		50	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo
		23	O	F1	F2	K	O	O	O	A	A	Triodo
EBC 33	6,3	50	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo R.
		50	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo R.
		23	O	F1	A	O	O	O	F2	K	A	Triodo
EBC 41	6,3	98	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		98	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		20	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EBC 81	6,3	30	A	A	K	F1	F2	O	F1	O	O	Triodo
		30	O	O	K	F1	F2	A	F1	O	O	I Diodo
		30	O	O	K	F1	F2	O	F1	A	O	II Diodo
EBC 90	6,3	22	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
		55	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		55	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	II Diodo R.
EBC 91	6,3	50	O	K	F1	F2	O	A	O	O	O	I Diodo R.
		50	O	K	F1	F2	A	O	O	O	O	II Diodo R.
		22	A	K	F1	F2	O	O	A	O	O	Triodo
EBF 2	6,3	35	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		35	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo
		22	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	Pentodo
EBF 11	6,3	50	O	O	K	O	F1	F2	A	O	O	I Diodo
		50	O	O	K	O	F1	F2	O	A	O	II Diodo
		65	A	A	K	A	F1	F2	O	O	O	Pentodo
EBF 15	6,3	50	O	F1	F2	A	O	O	O	K	O	I Diodo
		50	O	F1	F2	O	A	O	O	K	O	II Diodo
		65	A	F1	F2	O	O	A	A	K	O	Pentodo
EBF 32	6,3	35	O	F1	O	A	O	O	F2	K	O	I Diodo
		35	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
		22	O	F1	A	O	O	A	F2	K	A	Pentodo
EBF 80	6,3	35	O	O	K	F1	F2	O	A	O	A	I Diodo R.
		35	O	O	K	F1	F2	O	O	A	O	II Diodo R.
		22	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	Pentodo
EBF 83	6,3	85	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	I Diodo
		B5	O	O	K	F1	F2	O	O	A	O	II Diodo
		17	A	A	K	F1	F2	A	O	O	O	Pentodo
EBF B9 - 6DC6	6,3	22	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	Pentodo
		33	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	I Diodo
		33	O	O	K	F1	F2	O	O	A	O	II Diodo
EBL 1	6,3	46	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		46	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo
		1B	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	Pentodo
EBL21 - EBL71	6,3	46	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		46	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		18	F1	A	A	A	O	O	K	F2	O	Pentodo
EC 50	6,3	22	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	A capp.
EC 80	6,3	20	O	O	K	F1	F2	O	O	A	A	
EC 81	6,3	17	A	O	K	F1	F2	O	O	A	O	
EC 86	6,3		A	A	K	F1	F2	A	K	A	A	
EC 90	6,3	22	A	O	F1	F2	O	A	K	O	O	
EC 91	6,3	15	A	K	F1	F2	O	O	O	O	O	
EC 92	6,3	15	A	O	F1	F2	O	A	K	O	O	
EC 95	6,3	15	K	A	F1	F2	A	O	K	O	O	
ECC 35	6,3	22	A	A	K	O	O	O	F1	F2	O	I Triodo
		22	O	O	O	A	A	K	F1	F2	O	II Triodo
ECC 40	6,3	16	F1	A	A	K	O	O	O	F2	O	I Triodo
		16	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	II Triodo
ECC 81	12,5	14	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ECC 82	12,5	19 19	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O O	I Triodo II Triodo
ECC 83	12,5	19 19	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O O	I Triodo II Triodo
ECC 84	6,3	18 18	O K	O A	O A	F1 F1	F2 F2	A O	K O	O O	A O	I Triodo II Triodo
ECC 85	6,3	14 14	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O O	I Triodo II Triodo
ECC 86	6,3	17 17	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O O	I Triodo II Triodo
ECC 88	6,3	17 17	A O	A O	K O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O O	I Triodo II Triodo
ECC 91	6,3	15	A O	O A	F1 F1	F2 F2	O O	A A	K K	O O	O O	I Triodo II Triodo
ECF 1	6,3	20 23	F1 F1	O O	A O	A O	O A	O A	K K	F2 F2	O O	Pentodo Triodo
ECF 12	6,3	22 22	A O	F1 F1	F2 F2	O A	A A	A O	A O	K K	O O	Pentodo Triodo
ECF 80	6,3	14 13	A O	O A	O A	F1 F1	F2 F2	O A	O K	K O	A O	Triodo Pentodo
ECF 82	6,3	17 17	A O	O A	O A	F1 F1	F2 F2	O A	O K	K O	A O	Triodo Pentodo
ECF 83	6,3	18 22	K O	A O	A O	F1 F1	F2 F2	O A	O A	O K	O A	Triodo Pentodo
ECH 3	6,3	18 16	O O	F1 F1	F2 F2	K K	A O	A O	O A	O A	O A	Triodo Esodo
ECH 4	6,3	18 16	K K	F1 F1	F2 F2	A O	O A	A O	O A	O A	O A	Triodo Eptodo
ECH 4A	6,3	18 16	O A	F1 F1	O A	O A	A O	A O	F2 F2	K K	O A	Triodo Eptodo
ECH 11	6,3	20 18	O A	F1 F1	F2 F2	A O	A O	O A	O A	K K	O O	Triodo Esodo
EC 21	6,3	18 16	F1 F1	O A	A O	A O	O A	O A	O A	F2 F2	K K	Triodo Eptodo
ECH 22	6,3	18 18	F1 F1	O A	A O	A O	O A	O A	K K	F2 F2	O O	Triodo Eptodo
ECH 34	6,3	18 16	O A	F1 F1	O A	O A	A O	A O	F2 F2	K K	O A	Triodo Eptodo
ECH 35	6,3	18 16	O A	F1 F1	O A	O A	A A	A O	F2 F2	K K	O A	Triodo Eptodo
ECH 41	6,3	20 15	F1 F1	O A	A O	A A	O A	O A	K K	F2 F2	O O	Triodo Esodo
ECH 42 - 43	6,3	25 17	F1 F1	O A	A O	A A	O A	O A	K K	F2 F2	O O	Triodo Esodo
ECH 81	6,3	15 19	A O	A O	K K	F1 F1	F2 F2	A O	A O	O A	O A	Eptodo Triodo
ECH 83	6,3	17 21	A O	A O	K K	F1 F1	F2 F2	A O	O O	O A	O A	Eptodo Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ECL 11	6,3	25	O	F1	F2	O	O	A	A	K	O	Triodo
		35	A	F1	F2	A	A	O	O	K	O	Tetrodo
ECL 80	6,3	20	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		14	O	O	K	F1	F2	A	A	A	A	Pentodo
ECL 82	6,3	20	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		17	O	K	A	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
ECL 84	6,3	17	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	K	A	A	Pentodo
ECL 113	6,3	30	F1	O	A	A	A	O	K	F2	O	Pentodo
		45	F1	A	O	O	O	A	K	F2	O	Triodo
EDD 11	6,3	25	O	F1	F2	A	A	O	O	K	O	I Triodo
		25	O	F1	F2	O	O	A	A	K	O	II Triodo
EEL 71	6,3	22	F1	O	O	O	A	A	A	F2	O	Tetrodo
		16	F1	A	A	A	O	O	O	F2	O	Pentodo
EF 5	6,3	22	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
EF 6	6,3	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
EF 8	6,3	18	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
EF 9	6,3	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
EF 11	6,3	18	A	A	K	O	F1	F2	O	A	O	
EF 12	6,3	18	A	A	K	O	F1	F2	O	A	O	
EF 13	6,3	17	O	F1	F2	A	A	A	A	K	O	
EF 14	6,3	17	A	F1	F2	A	A	A	K	O	O	
EF 15	6,3	16	O	F1	F2	A	A	A	A	K	O	
EF 22	6,3	18	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
EF 36	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
EF 37	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
EF 39	6,3	20	O	F1	A	A	A	O	F2	K	A	
EF 40	6,3	22	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	
EF 41	6,3	18	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	
EF 42	6,3	18	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	
EF 43	6,3	28	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	
EF 50	6,3	13	F1	A	A	A	A	K	A	O	F2	
EF 51	6,3	20	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	
EF 55	6,3	20	F1	A	A	A	O	K	A	O	F2	
EF 80	6,3	14	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
EF 83	6,3	22	A	O	K	F1	F2	A	O	A	A	
EF 85	6,3	15	K	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
EF 86	6,3	18	A	O	K	F1	F2	A	O	A	A	
EF 89	6,3	14	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
EF 91	6,3	17	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
EF 92	6,3	19	A	K	F1	F2	A	O	A	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EF 93	6,3	26	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
EF 95	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	K	O	O	
EF 97	6,3	17	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
EF 98	6,3	17	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
EF 800	6,3	20	K	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
EF 802	6,3	20	K	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
EF 804	6,3	20	A	O	K	F1	F2	O	A	A	A	
EFF 50	6,3	22	F1	A	A	A	K	O	O	O	F2	I Pentodo
		22	F1	O	O	O	K	A	A	A	F2	II Pentodo
EFF 51	6,3	22	F1	A	A	A	K	O	O	O	F2	I Pentodo
		22	F1	O	O	O	K	A	A	A	F2	II Pentodo
EFM 1	6,3	20	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
EFM 11	6,3	20	O	F1	F2	O	A	A	A	K	O	
EFP 60	6,3	16	F1	K	A	O	O	A	A	A	F2	
EH 2	6,3	22	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
EH 90	6,3	19	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
EK 2	6,3	16	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
EK 3	6,3	17	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
EL 2	6,3	22	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
EL 3 N	6,3	16	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
EL 5	6,3	17	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
EL 6	6,3	13	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
EL 11	6,3	17	O	F1	F2	O	A	A	A	K	O	
EL 12	6,3	17	O	F1	F2	O	A	A	A	K	O	
EL 32	6,3	20	O	F1	A	A	O	O	F2	K	A	
EL 33	6,3	15	O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
EL 34	6,3	15	A	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
EL 36	6,3	14	O	F1	O	A	A	O	F2	K	A	A capp.
EL 38	6,3	14	A	F1	O	A	A	O	F2	K	A	
EL 41	6,3	15	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	
EL 42	6,3	15	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	
EL 50	6,3	35	O	F1	F2	K	A	A	A	O	A	
EL 51	6,3	34	O	F1	F2	K	O	A	A	O	A	
EL 60	6,3	15	F1	A	A	O	O	A	A	K	F2	
EL 81	6,3	14	O	A	K	F1	F2	O	O	A	A	
EL 83	6,3	15	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	
EL 84	6,3	16	O	A	K	F1	F2	O	A	O	A	
EL 86	6,3	15	O	A	K	F1	F2	O	A	O	A	
EL 90	6,3	53	A	F1	F1	F2	A	A	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EL 91	6,3	28	A	K	F1	F2	A	O	A	O	O	
EL 95	6,3	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
EL 156	6,3	20	O	F1	F2	O	A	A	O	A	K	
ELL 1	6,3	20	A	F1	F2	K	O	O	A	A	O	I Pentodo
		20	O	F1	F2	K	A	A	A	O	O	II Pentodo
EM 1	6,3	38	O	F1	F2	K	O	A	O	A	O	
EM 4	6,3	21	O	F1	F2	K	A	A	O	A	O	
EM 11	6,3	20	O	F1	F2	O	A	A	A	K	O	
EM 34	6,3	22	K	F1	A	A	O	A	F2	O	O	
EM 35	6,3	20	O	F1	A	A	A	A	F2	K	O	
EM 71/A	6,3	30	F1	O	O	O	A	A	K	F2	O	
EM 80	6,3	22	A	K	O	F1	F2	O	A	O	O	
EM 84	6,3	80	A	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
EM 85	6,3	80	A	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
EQ 80	6,3	25	A	A	O	F1	F2	A	A	K	A	
EY 51	6,3	A28	F1	O	O	O	O	O	F2	O	A	
EY 80	6,3	25	F1	O	O	F2	O	O	O	O	A	
EY 81	6,3	17	O	O	O	F1	F2	O	O	O	A	K capp.
EY 82	6,3	25	O	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
EY 84	6,3	25	O	O	K	F1	F2	O	O	O	O	A capp.
EY 86 - EY 87	6,3	A35	F1	F2	O	F1	F2	F1	A	F2	F1	A capp.
EY 88	6,3	25	O	O	O	F1	F2	O	O	O	A	K capp.
EY 91	6,3	20	A	K	F1	F2	O	O	O	O	O	
EZ 2	6,3	23	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		23	O	F1	F2	K	O	O	O	A	O	II Diodo
EZ 2A	6,3	23	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Diodo
		23	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
EZ 3	6,3	23	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		23	O	F1	F2	K	O	O	O	A	O	II Diodo
EZ 4	6,3	22	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		22	O	F1	F2	K	O	O	O	A	O	II Diodo
EZ 11	6,3	20	O	F1	F2	O	A	O	K	O	O	I Diodo
		20	O	F1	F2	O	O	A	K	O	O	II Diodo
EZ 12	6,3	25	O	F1	F2	O	A	O	K	O	O	I Diodo
		25	O	F1	F2	O	O	A	K	O	O	II Diodo
EZ 35	6,3	43	O	F1	A	O	O	O	F2	K	O	I Diodo
		43	O	F1	O	O	A	O	F2	K	O	II Diodo
EZ 40	6,3	30	F1	A	O	O	O	O	K	F2	O	I Diodo
		30	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
EZ 41	6,3	23	F1	A	O	O	O	O	K	O	O	I Diodo
		23	F1	O	O	O	O	A	K	O	O	II Diodo
EZ 80	6,3	20	A	O	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		20	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	II Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EZ 81	6,3	18	A	O	K	F1	F2	O	O	O	O	I Diodo
		18	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	II Diodo
EZ 90	6,3	23	A	O	F1	F2	O	O	K	O	O	I Diodo
		23	O	O	F1	F2	O	A	K	O	O	II Diodo
GZ 32	5	25	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		25	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
GZ 34	5	18	O	F1	O	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		18	O	F1	O	O	O	A	O	F2	O	II Diodo
GZ 41	5	27	F1	A	O	O	O	O	K	F2	O	I Diodo
		27	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
HABC 80	19	20	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	I Diodo
		A35	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	II Diodo
		20	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	III Diodo
		25	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
HF 93	12,6	22	A	A	F1	F2	A	A	K	O	O	
HF 94	12,6	15	A	K	F1	F2	A	A	K	O	O	
HK 90	12,6	17	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
HL 30	19	20	A	K	F1	F2	A	A	A	O	O	
HM 85	12,6	A10	A	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
KBC 1	2	50	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		50	O	F1	F2	O	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		25	O	F1	F2	O	O	O	O	A	A	Triodo
KC 1	2	28	O	F1	F2	O	O	A	O	A	O	
KC 3	2	25	O	F1	F2	O	O	A	O	A	O	
KC 4	2	26	O	F1	F2	O	O	A	O	A	O	
KCH 1	2	25	O	F1	F2	O	A	A	O	O	O	Triodo
		22	O	F1	F2	O	O	O	A	A	A	Esodo
KDD 1	2	25	O	F1	F2	O	A	O	A	O	O	I Triodo
		25	O	F1	F2	O	O	A	O	A	O	II Triodo
KF 3	2	18	O	F1	F2	O	A	O	A	A	A	
KF 4	2	18	O	F1	F2	O	A	O	A	A	A	
KH 1	2	18	F1	O	A	A	A	A	O	F2	O	
KK 2	2	16	O	F1	F2	O	A	A	A	A	A	
KL 4	2	16	O	F1	F2	O	O	A	A	A	O	
KL 5	2	13	O	F1	F2	O	O	A	A	A	O	
PABC 80	12,5	20	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
		60	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	I Diodo
		11	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		11	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	III Diodo
PC 86	3,8	15	A	A	K	F1	F2	A	K	A	A	
PCC 84	7,5	14	K	A	A	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		14	O	O	O	F1	F2	A	K	K	A	II Triodo
PCC 85	9	17	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo
PCC 88	7	17	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	I Triodo
		17	O	O	O	F1	F2	A	A	K	O	II Triodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PCF 80	9	16	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
		28	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
PCF 82	9,5	17	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		17	O	A	A	F1	F2	A	K	O	O	Pentodo
PCL 81	12,5	21	A	O	K	F1	F2	O	A	K	O	Triodo
		16	O	A	K	F1	F2	A	O	K	A	Pentodo
PCL 82	14	14	O	K	A	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
		19	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
PCL 84	14	17	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		15	O	O	O	F1	F2	A	K	A	A	Pentodo
PL 21	6,3	16	A	K	F1	F2	A	A	O	O	O	
PL 36	2,5	16	O	F1	O	A	A	O	F2	K	A	
PL 81	20	14	O	A	K	F1	F2	O	O	A	A	
PL 82	14	14	O	A	K	F1	F2	O	A	O	A	
PL 83	14	16	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	
PL 84	14	14	O	A	K	F1	F2	O	A	O	A	
PY 80	20	14	O	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
PY 81	20	18	O	O	O	F1	F2	O	O	O	A	K capp.
PY 82	20	14	O	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
PY 83	20	17	O	O	O	F1	F2	O	O	O	A	K capp.
PY 88	30	17	O	O	O	F1	F2	O	O	O	A	K capp.
R 7200	4	30	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	I Diodo
			A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	II Diodo
TP 4100	4	23	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
UAA 91	20	16	K	O	F1	F2	O	O	A	O	O	I Diodo
		16	O	A	F1	F2	K	O	O	O	O	II Diodo
UABC 80	25	20	O	O	O	F1	F2	O	K	A	A	Triodo
		60	O	O	O	F1	F2	A	K	O	O	I Diodo
		11	A	O	O	F1	F2	O	K	O	O	II Diodo
		60	O	A	K	F1	F2	O	O	O	O	III Diodo
UAF 41	12,6	40	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	Diodo R.
		17	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	Pentodo
UAF 42	12,6	40	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	Diodo R.
		17	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Pentodo
UB 41	20	50	F1	O	K	A	O	O	O	F2	O	I Diodo
		50	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo
UBC 41	14	98	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		98	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		20	F1	A	A	O	O	O	K	F2	O	Triodo
UBC 81	14	22	A	A	K	F1	F2	O	O	O	O	Triodo
		50	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	I Diodo
		50	O	O	K	F1	F2	O	O	A	O	II Diodo
UBF 15	27	15	A	F1	F2	O	O	A	A	K	O	I Diodo
		15	O	F1	F2	A	O	O	O	K	O	II Diodo
		30	O	F1	F2	O	A	O	O	K	O	Pentodo
UBF 80	20	85	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	I Diodo R.
		85	O	O	K	F1	F2	O	O	A	O	II Diodo
		20	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	Pentodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UBF 89	20	18	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	Pentodo
		52	O	O	K	F1	F2	O	A	O	O	I Diodo R.
		52	O	O	K	F1	F2	O	O	A	O	II Diodo R.
UBL 1	55	46	F1	O	O	O	A	K	O	F2	O	I Diodo R.
		46	F1	O	O	O	O	K	A	F2	O	II Diodo R.
		15	F1	O	A	A	O	K	O	F2	A	Pentodo
UBL 3	55	46	F1	O	O	O	A	K	O	F2	O	I Diodo R.
		46	F1	O	O	O	O	K	A	F2	O	II Diodo R.
		15	F1	O	A	A	O	K	O	F2	A	Pentodo
UBL 21	55	46	F1	O	O	O	A	O	K	F2	O	I Diodo R.
		46	F1	O	O	O	O	A	K	F2	O	II Diodo R.
		15	F1	A	A	A	O	O	K	F2	A	Pentodo
UCC 85	26	14	A	A	K	F1	F2	A	A	K	O	
UCF 12	20	20	O	F1	F2	A	A	O	O	K	O	Triodo
		20	A	F1	F2	O	O	A	A	K	O	Pentodo
UCH 4	20	18	F1	K	O	O	A	O	A	F2	O	Triodo
		16	F1	K	A	A	O	A	O	F2	A	Eptodo
UCH 5	20	18	F1	K	O	O	A	O	A	F2	O	Triodo
		16	F1	K	A	A	O	A	O	F2	A	Eptodp
UCH 21	20	18	F1	O	A	A	O	O	O	F2	K	Triodo
		16	F1	A	O	O	A	A	A	F2	K	Eptodo
UCH 41	14	25	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		18	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Esodo
UCH 42	14	21	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		15	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Esodo
UCH 43	14	21	F1	O	A	A	O	O	K	F2	O	Triodo
		15	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	Eptodo
UCH 81	35	15	A	A	K	F1	F2	A	A	O	O	Eptodo
		14	O	O	K	F1	F2	O	O	A	A	Triodo
UCL 11	60		A	A	K	O	F1	F2	O	O	O	Triodo
			O	O	O	A	F1	F2	A	A	O	Tetrodo
UCL 81	35	15	O	A	K	F1	F2	A	O	O	A	Pentodo
		14	A	O	K	F1	F2					
UCL 82	50	20	A	O	O	F1	F2	O	O	K	A	Triodo
		17	O	K	A	F1	F2	A	A	O	O	Pentodo
UF 9	12,6	22	F1	O	A	A	O	A	K	F2	A	
UF 11	15	20	O	F1	F2	O	A	A	A	K	O	
UF 14	25	17	A	F1	F2	A	A	A	K	O	O	
UF 15	25	16	O	F1	F2	A	A	A	A	K	O	
UF 21	12,6	22	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
UF 41	12,6	18	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	
UF 42	20	18	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	
UF 43	21	17	F1	A	O	A	A	A	K	F2	O	
UF 80	19	15	K	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
UF 85	20	14	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
UF 89	12,5	17	O	A	K	F1	F2	O	A	A	A	
UL 41	45	15	F1	A	O	O	A	A	K	F2	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UL 44	45	18	F1	O	O	A	A	A	K	F2	O	A capp.
UL 84	45	14	O	A	K	F1	F2	O	A	O	A	
UM 4	12,6	24	F1	O	A	O	A	A	K	F2	O	
UM 35	12,5	20	O	F1	A	A	A	A	F2	K	O	
UM 80	19	23	A	K	O	F1	F2	O	A	O	O	
UM 84	12		A	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
UM 85	19	30	A	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
UQ 80	12,6	20	A	A	K	F1	F2	A	A	K	A	
UY 1 N	50	25	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	
UY 3	50	25	F1	O	A	O	O	O	K	F2	O	
UY 21	50	25	F1	A	O	O	O	O	K	F2	O	
UY 41	30	18	F1	A	O	O	O	O	K	F2	O	
UY 82	55	16	O	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
UY 85	35	16	O	O	K	F1	F2	O	O	O	A	
WE 12	6,3	25	O	F1	F2	K	A	A	A	A	O	
WE 13	6,3	18 18	O O	F1 F1	F2 F2	K K	A O	O A	O A	A O	O A	Triodo Pentodo
WE 14	6,3	13	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
WE 15	6,3	15	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
WE 16	6,3	20	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
WE 17	6,3	25	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
WE 18	6,3	20	O	F1	F2	K	A	A	A	A	O	
WE 19	6,3	35 35 21	O O O	F1 F1 F1	F2 F2 F2	K K K	A O O	O A O	O O A	O O A	O O A	I Diodo R. II Diodo R. Pentodo
WE 20	6,3	18 16	O O	F1 F1	F2 F2	K K	A O	A O	O A	O A	O A	Triodo Esodo
WE 21	4	18	F1	K	A	A	A	A	F2	O	A	
WE 22	4	29 14	F1 F1	K K	O A	A O	A O	O A	F2 F2	O O	O A	Tridoo Esodo
WE 23	4	20	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
WE 24	4	20	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
WE 25	4	18	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
WE 26	4	35 25	F1 F1	K K	A O	O O	O A	O A	F2 F2	O O	O A	Diodo R. Tetrodo
WE 27	4	14	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
WE 28	4	22	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
WE 29	4	48 30	O A	F1 F1	O A	F2 F2	K K	O O	O O	O O	A O	Diodo R. Triodo
WE 30	4	23	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	
WE 31	4	50 50	A O	F1 F1	F2 F2	O O	K K	O O	O O	O O	O A	I Diodo II Diodo

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WE 32	4	18	O	F1	F2	K	A	A	A	A	A	
WE 33	4	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
WE 34	4	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
WE 35	4	22	O	F1	F2	O	O	A	A	A	O	
WE 37	4	35	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo
		35	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo
		23	O	F1	F2	K	O	O	O	A	A	Triodo
WE 38	4	15	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
WE 39	4	16	A	F1	F2	K	O	O	O	A	A	
WE 40	4	29	F1	K	O	A	A	O	F2	O	O	Triodo
		14	F1	K	A	O	O	A	F2	O	A	Esodo
WE 41	4	48	O	F1	F2	K	A	O	O	O	O	I Diodo R.
		48	O	F1	F2	K	O	A	O	O	O	II Diodo R.
		15	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	Pentodo
WE 42	4	12	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
WE 43	4	29	O	F1	F2	K	A	A	O	O	O	Triodo
		14	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	Esodo
WE 44	4	29	O	F1	F2	K	O	A	A	O	O	Triodo
		14	O	F1	F2	K	A	O	O	A	A	Esodo
WE 51	4	33	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		33	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	II Diodo
WE 52	4	20	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		20	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	II Diodo
WE 53	4	28	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		28	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo
WE 54	4	33	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		33	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo
WE 55	4	41	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		41	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo
WE 56	4	44	O	F1	F2	O	A	O	O	O	O	I Diodo
		41	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	II Diodo
1561	4	25	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		25	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	II Diodo
1805	4	33	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	I Diodo
		33	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	II Diodo
1832	4	38	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	
1875	4	100	O	F1	F2	O	O	O	O	O	A	
1876	4	60	O	F1	F2	O	O	O	O	A	O	
1877	4	100	O	F1	F2	O	O	O	O	O	A	
4610	4	32	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
4613	4	45	A	F1	F2	A	O	O	O	O	O	
4614	4	26	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
4636	4	18	A	F1	F2	A	K	O	O	O	A	
4650	4	38	A	F1	F2	A	A	O	O	O	O	

TIPO VALVOLA	TENS. FILAM.	SENS.	SELETTORI									NOTE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4652	4	29	A	F1	F2	O	O	O	O	O	O	I Diodo
		29	O	F1	F2	A	O	O	O	O	O	II Diodo
4654	6,3	20	O	F1	F2	K	A	A	A	O	A	
4657	4	35	A	F1	F2	A	K	O	O	O	O	
4673	4	18	O	F1	F2	K	A	O	A	A	A	
4682	4	25	O	F1	F2	K	O	O	A	A	A	
4683	4		F1	O	A	O	A	O	O	F2	O	
4684	4	25	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
4686	4		F1	O	A	O	O	A	K	F2	O	
4688	4	29	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
4689	6,3	29	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
4689 K	6,3		O	F1	A	A	A	O	F2	K	O	
4689 P	6,3		F1	O	A	A	A	O	K	F2	O	
4690	4	25	O	F1	F2	K	O	A	O	O	A	
4694	6,3	25	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
4699 N	6,3	12	O	F1	F2	K	O	A	A	A	O	
18.040	20	17	F1	A	A	A	O	A	K	F2	O	
18.042	20	13	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	
18.043	6,3	21	A	A	K	F1	F2	A	O	O	A	